

PDS 93.075

modu240: EY-OP240: Панель управления

Панель управления **modu240** обеспечивает связь между пользователем и автоматическими станциями.

Работа выполняется в диалоговом режиме введением открытого текста с помощью 6 мембранных клавиш. Электролюминесцентные светодиоды, имеющие 64×128 пикселей, могут показывать до 8 линий с 21 символом. Обмен информацией происходит непосредственно между станцией EY-AS и панелью управления, которая подключается к станции через разъем RJ-45 (8/8).



T10755

| Тип | Описание | Вес [г] |
|---|---------------------------|--|
| EY-OP 240 F001 | Панель управления | 300 |
| Технические характеристики | | |
| Электропитание | от автоматической станции | Доп. темп. окр. среды: |
| Ток | 100 мА | Нормальная работа 0...45 °C |
| Потери мощности, макс. | прибл. 0.1 Вт | Темп. при хран. и трансп. -25...65 °C |
| Интерфейсы и связь | 1 × RJ-45 разъем (8/8) | Допустимая влажность 10...90 %отн.вл. без конденсата |
| RS 232 | 4 витых пары | Окружающий класс IEC 60721 3K3 |
| Расстояние | экранированных 20 м макс. | Размеры H×W×D 80×144×36 |
| Языки:- | | Чертёж M05974 |
| Mikroprogramm AS Version 501xxx.001: | | Инструкции по монтажу MV 505399 |
| Deutsch, Français, English, Italiano, Nederlands, Español, Svenska, Norsk, Danish, Portugues, Suomi | | Соответствие: |
| Mikroprogramm AS Version 501xxx.002: | | EMC директива 89/336/EEC EN61000-6-1/EN61000-6-2 |
| Deutsch, Français, English, Polski, Slovenská, Magyar, Russian, Česky, Türkiye | | EN61000-6-4 |
| | | EN 55022 Класс A |

Аксессуары

| | |
|--------------------|--|
| 367842 001 | Соединительный кабель (0.35 м) modu240 <-> AS . Соединительный кабель 367842 001 длиной 0.15 м будет прилагаться к modu240 пока запас не выпущен. |
| 0367842/002 | Соединительный кабель, 1.5 м: modu240 <-> moduAS |
| 0367842/003 | Соединительный кабель, 2.9 м: modu240 <-> moduAS |
| 367842 004 | Соединительный кабель (6.0 м) modu240 <-> AS |
| 367829 001* | Кронштейн для фиксации на панели |
| 367878 001* | Кронштейн для крепления к стене или на DIN-рейку |
| 367880 001* | Настольная стойка |

* Чертёж дан под тем же номером.

Технические примечания

Данные пользователя станции можно обрабатывать следующим образом:-

- считывать измеренные значения, сигналы аварии и статуса
- выдавать позиционные команды, как аналоговые, так и цифровые
- вносить поправки в текст (служебные адреса, модули, адресный текст, приоритет сообщений и т. д.)
- считывать/изменять часы станции, программы установки времени и программы на праздничные дни

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

